NVR で接続済(初期化済)の IP カメラをアプリに登録する方法

(※iDMSS Plus 参照)







5

a、b の方法のどちらか でシリアルナンバーを 設定します。

(5)-a

NVR のメニューより、 [ネット情報] → [P2P 設定] を表示しま す。

「SN」(向かって右側) の QR コードを読み込 みます。

(5)-b

「SN を入力します」を タップして手動でシリ アルナンバーを入力し ます。



6

手動入力の場合は、シ リアルナンバーを再確 認してください。 「次へ」をタップしま す。



11:35		∎ † lı.
<	デバイス追加)(¤)
モードの追加		P2P
シリアルNO:	107X · ·	
デバイス名:	8	
ユーザー名:		admin
パスワード:	9	¢
qwertyui op		
a s d	d f g h j	k I
☆ Z 3	(c v b n	m 🙁
123	space	return
(Q
-		-

「デバイス名」(任意) を入力します。

8

⑨「パスワード」を入 力します。 ※パスワードは、NVR のパスワードを入力し ます。

⑩右上のアイコンを タップして保存しま す。 登録完了です。