



マイク内蔵タイプのネットワークカメラで音が出ない場合

①モニター画面を音声を出したいカメラの画面だけにします。










②モニターの音量を上げます。 

③動体検知をオフにします。

メインメニュー > アラーム > ビデオ検出 > 動体検知 > 二行目の有効をオフにします。 
> [適用]を2回程左クリックします。

④音声ボタンの確認をします。

メインメニュー > カメラ > エンコード > 音声ビデオ > メインストリームの [他の設定] をクリック
> 音声のボタンを    もしくは     > [OK]
> [適用]を2回程左クリックします。

⑤リフレッシュ(更新)します。

メインメニュー > カメラ > エンコード > 音声ビデオ
> 画面左下の [リフレッシュ] を左クリック > [適用]を2回程左クリックします。

⑥再起動します。

メインメニュー > 右上  > 再起動を左クリックすると再起動が始まります。

以上①～⑥をお試しく下さい。

それでも音が出ない場合は、ブラウザからカメラの設定が「内蔵マイク」になっているかをご確認ください。