DMSS インストール後の初期設定 iOS(2023/10 ~)






DMSS を開くと通知の許可を求められます。後ほど変更可能ですので「許可」で進んでください。




>をタップします。



Japan をタップします。 上記が表示された場合 は確認をタップします。



この画面が表示された ら [スキップ] をタッ プします。



同意される場合は、✓ をし、[次へ]をタッ プします。



スワイプして**❹**まで進 んでください。



終了をタップします。



[スキップ] をタップ します。



右上の () をタップします。



SN/ スキャンをタップ します。



アクセスを OK し、QR コード(シリアルナンバー) を読 みます。 もしくは [SN を入力し ます] をタップし 107 …を手入力します。



[次へ]をタップしま す。



有線カメラもしくは、 NVR を選択します。



・デバイス名:任意

・ユーザー名:admin

・パスワード: NVR もしくは、カ メラで設定したパスワードを入 力して、[完了] をタップします。



右上の [Save] をタッ プしてこの画面を閉 じます。



このメッセージが表 示された場合は、許 可して閉じてくださ い。



[完成]をタップしま す。



ライブ映像が表示されます。